

“呼ぶ”というあらゆる場面で活躍する呼び出しシステム 「Guest Receiver ZERO」

製品概要

「Guest Receiver ZERO」はフードコート、病院・薬局、受付窓口など、あらゆる呼び出しの場所で活躍。スタイリッシュな薄型デザイン&軽量モデルで、音、LED、振動で呼び出しをお知らせ！デジタル方式を採用し、混線を防止します。



メリット

**呼ぶ、呼ばれる、お互いの不安を解消！
お客様の満足度UPをお手伝いします！**

〈呼ぶ方のメリット〉

- ・大きな声で呼ぶ必要がなくなります。
- ・呼び出した相手の間違いがなくなります。

〈呼ばれる方のメリット〉

- ・名前で呼ばれる不安がなくなります。
- ・呼ばれるまでの時間を有意義につかえます。

特長



製品規格

GR-100【受信機】



- ・サイズ：W55×D12.9×H100mm
- ・重量：約55g
- ・電源：リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA
- ・連続待受時間：約21時間（圏内時、フル充電時）
- ・受信周波数帯域：Fsk429Mhz帯 特定小電力
- ・受信可能距離：約150m（見通し）
- ・アンテナ：内蔵式
- ・ディスプレイ：3窓 FND番号方式
- ・材質：ポリカーボネート、ASB樹脂
- ・呼出通知：LED点滅（ON/OFF設定可能）
- ・電子音：ON/OFF設定可能
- ・振動：ON/OFF設定可能
- ・圏外通知：「圏外」表示点滅、電子音、振動（ON/OFF設定可能）
- ・番号設定：1台の送信機に対し1～999まで設定可能
同一の番号を複数台に設定可能。

GR-500【送信機】



- ・サイズ：W150×D200×H36mm（アンテナ含まず）
- ・重量：約450g（アダプタ含まず）
- ・電源：100V（DC5V 2Aアダプタ）
- ・送信周波数帯域：Fsk429Mhz帯 特定小電力
- ・送信到達距離：約150m（見通し）
- ・アンテナ：外部取付
- ・ディスプレイ：3窓 FND番号方式
- ・受信機充電：約5時間（最大10台）

GR-700【専用充電器】



- ・サイズ：W150×D200×H36mm
- ・重量：約400g（アダプタ含まず）
- ・電源：100V（DC5Vアダプタ）
- ・受信機充電：約5時間（最大10台）

販売価格

個別見積

商品番号 1000197 Guest Receiver ZERO